

Lisäohjeita Eheim eXperience ja Professionel I suodattimille

- Tiivisteiden vaihtoväli on max 1,5 vuotta ja ne sijaitsevat hanayksikön juuressa sekä moottorin ja säiliön välissä (moottorikannessa).
- Tiivisteet rasvataan elintarvikekelpoisella, veteen liukenemattomalla vaseliinilla, joka kerta kun suodatin avataan.
- Hanayksikön valkoiset kuulaventtiilit on myös hyvä rasvata vaseliinilla tai ne alkavat vuotamaan parissa - kolmessa vuodessa (tämä vuoto ei kuulu takuun piiriin).
- Letkut kannattaa putsata viimeistään kerran vuodessa ja ne vaihdetaan uusiin parin vuoden välein. Letkujenpuhdistukseen voi käyttää esimerkiksi Eheim - letkunpuhdistusharjaa, jossa on 1,5 m vaijeri puhdistusharjan lisäksi. Huomioithan asentaessasi letkuja hanayksikköön, että ne pitää työntää paikalleen (ei vääntäen voimalla).
- Puhdista aina roottori ja roottoripesä suodattimen pesun yhteydessä. Valkoinen akseli on keraaminen, joten se menee helposti poikki. Akselin molemmissa päissä olevat mustat kumiholkit tippuvat helposti viemäriin, joten muista laittaa tulppa lavuaariin ennen pesua
- Moottoripesän pesu onnistuu helposti roottoriharjan avulla, joka taipuu ja yltää ahtaisiinkin koloihin.
- Alakorin keramiikkaputket puhdistetaan juoksevalla akvaarionlämpöisellä vedellä. Karkea sininen suodatinmatto sekä yläkorin biologinen suodatusmassa pestään mieluiten ämpärissä akvaariovedessä. Näin toimien lika irtoaa, mutta hyödyllinen hajoitajabakteerikanta säilyy. Päällimmäinen valkoinen hienosuodatuslevy vaihdetaan uuteen joka pesukerta ja tarvittaessa useamminkin.
- Suodatin pestään tarpeen mukaan yleensä noin neljä kertaa vuodessa. Päällimmäinen valkoinen hienosuodatussieni kannattaa vaihtaa uuteen kuukauden parin välein.
- Moottorikannen ja suodatuskorin välissä on pieni lyhyt muoviputki. Laita se aina moottoriosaan kiinni, ennen kuin laitat kannen takaisin paikoilleen. Varmista myös, että korien välissä olevat kumitiivisteet ovat kunnossa ja paikoillaan. Näin varmistetaan veden oikea kierto suodatinsäiliössä. Väärällä kierrolla aiheutetaan helposti myrkytystä bakteerikannan kuollessa hapenpuutteeseen suodattimessa.

Massojen vaihtovälit:

- valkoinen sieni vaihdetaan uuteen joka pesu kerta, sieni huopaantuu ja ei kerää juurikaan roskaa itseensä jos sen pesee ja ottaa uudelleen käyttöön
- sininen sieni vaihdetaan uuteen noin joka kolmas pesukerta
- keramiikkaputket ovat käytännössä lähes ikuisia, niitä lisätään tarvittaessa
- substrat vaihdetaan uuteen puolentoista vuoden välein

Näillä eväillä + alkuperäisellä manuaalilla pitäisi suodattimesta saada tehot irti seuraavan parinkymmenen vuoden ajan.

Helsingin Akvaariokeskus, Itämerenkatu 26 00180 Helsinki, p. 09 - 586 5861, Aukioloajat ma - pe 10 - 18, la 10 - 15, petri.viskari@akvaariokeskus.com www.akvaariokeskus.com